

wallbox ™



# Pulsar Pro

Wir erweitern unsere Pulsar-Produktfamilie um eine neue Lösung für Gemeinschaftsparkflächen.

Con

It seems that this text has been integrated with the following paragraph. I don't know how to separate it.

que utilisateur.

**Pulsar Pro** eignet sich als neue Shared Charging-Lösung für alle Benutzer und lässt sich perfekt in das Wohnumfeld, den Arbeitsplatz und Flotteninfrastruktur integrieren.



## ZUVERLÄSSIGKEIT

- **4G** sorgt für volle Konnektivität, minimale Unterbrechungen und höhere Verfügbarkeit.
- **Robuste Konstruktion** schützt von Extremwetter, Wasser, Staub und Stößen.
- **Moderne CPU** bietet schnellere Verarbeitung und höhere Leistung.



## BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- **Attraktive und kompakte Konstruktion** mit intuitivem Halo Light zur Anzeige des Ladestatus.
- **Einfache Authentifizierung und Zahlung** über RFID, NFC\* und myWallbox App.

\*HW ready. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Verkaufsberater.



## SICHERHEIT

- **Verschlüsselte Kommunikation** zum Schutz personenbezogener Daten.

## ENERGIEMANAGEMENT


# Kompatibel mit allen Wallbox Energiemanagement-Lösungen

Lösungen für maximale Kosteneinsparungen

### ECO-SMART

## Laden mit Solarstrom


Indem Sie die überschüssige Energie von den Solarpanelen eines Gebäudes nutzen, vermeiden Sie hohe Energiekosten. Laden Sie mit 100 % Solarenergie oder einer Kombination aus Solar- und Netzstrom.



### POWER BOOST

## Dynamischer Lastausgleich für einzelne Elektrofahrzeuge


Laden Sie immer mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit – je nach Echtzeit-Stromverbrauch im Gebäude – ohne Ausbau der Elektro-Infrastruktur.



### DYNAMIC POWER SHARING

## Dynamischer Lastausgleich für mehrere Fahrzeuge

Skalieren Sie Ihre Lade-Infrastruktur ohne kostspielige elektrische Nachrüstung. Sie können Energie jetzt intelligent auf **bis zu 100 Ladegeräte** verteilen.



**Fragen Sie noch heute Ihren Verkaufsberater, wie Sie Ihr Smart-Charging-System ausbauen können.**

Energiezähler erforderlich.

Eco-Smart ist nicht kompatibel mit Power Sharing und OCPP



### MYWALLBOX APP

## Komfortable Bedienung über die myWallbox App

Überwachen Sie den **Status Ihres Ladegeräts** und steuern Sie es von überall.

Erhalten Sie in Echtzeit-Statistiken zu **Energieverbrauch** und Ausgaben.

Sichern Sie Ihr Ladegerät durch **ferngesteuertes Sperren und Ent Sperren**.

Nutzen Sie alle Funktionen der **Energiemanagement-Lösung**.



Aktivieren Sie den **Standby Modus**, um das Licht bis zur Interaktion mit dem Ladegerät zu deaktivieren.



## PULSAR PRO

# Technische Daten

### Allgemeine Daten

<b>Modell:</b>	Pulsar Pro
<b>Farbe:</b>	Schwarz und grau
<b>Kabellänge:</b>	5 m / 7 m
<b>Lademodus (IEC 61851-1):</b>	Modus 3
<b>Abmessungen:</b>	198 mm x 201 x 99 mm (ohne Kabel)
<b>Gewicht:</b>	1,3 kg (ohne Kabel)
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30 °C bis +50 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	-40 °C bis +70 °C
<b>Regulatorische Informationen:</b>	CE-, UKCA-, EAC- und RCM-Kennzeichnung. IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196, BS 7671, IEC 60364. RED-Richtlinie 2014/53/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Konform mit Vorschriften zu Smart Charging im Vereinigten Königreich

<b>Cybersicherheit:</b>	Manipulationserkennung, sicheres Update, sicheres Booten, sichere Speicherung und Verschlüsselung der Kommunikation
-------------------------	---

<b>Ladeleistung:</b>	7,4kW / 11kW <sup>[1]</sup> / 22kW
<b>Nennspannung CA ±10 %:</b>	230 / 400 V
<b>Nennstrom:</b>	32 A (1P) / 32 A (3P)
<b>Steckertyp (IEC 62196):</b>	Typ 2
<b>Kabelquerschnitt:</b>	bis zu 13 mm <sup>2</sup>
<b>Strom konfigurierbar:</b>	von 6 A bis Nennstrom
<b>Nennfrequenz:</b>	50 / 60 Hz
<b>Schutzklasse:</b>	IP55 / IK10
<b>Surge-Kategorie:</b>	CAT III
<b>Reststromerkennung:</b>	DC 6 mA
<b>RCD:</b>	RCD Typ A erforderlich <sup>[2]</sup>
<b>Interne Messung:</b>	Klasse A (Fehler ≤ 2 %). Werkskalibriert

### Benutzerschnittstelle und Kommunikation

<b>Konnektivität:</b>	4G, WLAN, Bluetooth
<b>Benutzeridentifizierung:</b>	RFID, myWallbox-App und -Portal
<b>Benutzerschnittstelle:</b>	myWallbox-App und -Portal
<b>Schnittstelle für externe Kommunikation:</b>	OCPP, Partner-API und SDK
<b>Informationen zum Ladegerätstatus:</b>	Halo RGB-LED, myWallbox-App und -Portal
<b>Enthaltene Funktionen:</b>	Zeitplan, Statistik, sperren/entsperren/automatisch sperren, Fernsteuerung des Ladegeräts, Benutzerverwaltung, monatliche Zahlung, Zahlung pro Ladevorgang, Power Sharing
<b>Optionale Funktionen<sup>[3]</sup>:</b>	Power Boost, Dynamic Power Sharing, Eco-Smart, External MID
<b>Fonctionnalités en option:</b>	NFC



[1] Durch Software reguliert.  
 [2] Gemäß regionalen Vorschriften.  
 [3] Energiezähler erforderlich.

**Möchten Sie mehr über Pulsar Pro erfahren?**

Kontaktieren Sie uns: [sales@wallbox.com](mailto:sales@wallbox.com)

+34 932 200 451





[www.wallbox.com](http://www.wallbox.com)

Copyright 2023, Wallbox Chargers S.L.